

Broche	Couleur	Fonction
1	-	-
2	Blanc	DEL de la pompe
3	Blanc/Bleu	Indicateur de Chauffage
4	Rouge	+12V
5	Noir	Mise à la terre
6	Bleu	Transmetteurs des Réservoirs
7	Vert	Réservoir GPL

Broche	Couleur	Fonction
1	Jaune	Connecteur à 3 voies – Contact 1
2	Violet	Connecteur à 3 voies – Commune
3	Orange	Connecteur à 3 voies – Contact 2
4	-	-
5	Vert/Jaune	Sortie de Chauffage
6	Gris	Entrée de Chauffage

Schéma de câblage interrupteur tripolaire

Le schéma illustre le câblage d'un interrupteur tripolaire (Interrupteur 709) pour contrôler une pompe et une DEL. L'interrupteur est alimenté en +12V. Ses trois pôles sont connectés à une salle de bain existante. Une ligne blanche (Fil blanc) relie l'interrupteur à la pompe (POMPE) et la DEL de la pompe. La pompe est également alimentée en +12V. La DEL est mise à la terre.

Fil Indicateur de
Chauffage Blanc/Bleu

Fil rouge – entrée
d'alimentation +12V
vers le moniteur

